100966110X

Extensions client VS serveur Pulse

IC-EDGE IC-Edge

Description

- Transforme votre PC en poste d'interphonie Vingtor-Stentofon
- Accédez à une large gamme de services de communication cruciale avec entre autre l'interphonie, la sonorisation, la radiophonie et la téléphonie depuis votre PC
- Supporte Voix HD et la technologie d'interphonie VS
- Supporte historique d'appel, contacts et favoris
- Gestion par souris, bouton USB ou clavier PC
- Conçu pour fonctionner avec les écrans tactiles

Ce client VS transforme votre PC en poste d'interphonie Vingtor-Stentofon, permettant ainsi d'accéder à une large gamme de services de communication cruciale : vous pourrez ainsi passer des appels via l'interphonie, diffuser des messages via la sonorisation et passer des appels téléphoniques externes.

Où utiliser le client VS :

- Salles de contrôle comprenant l'interphonie
- Services d'accueil gérant le contrôle d'accès
- En déplacement pour pouvoir accéder aux services Pulse via un ordinateur portable

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-10-01 09:39

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Specifications

Zenitel génère un « Code d'Activation de la Licence » (LAC) qui correspond en fait au produit que vous avez commandé. Afin de pouvoir créer une clé de licence, nous avons besoin d'enregistrer Code d'Activation de Licence ainsi que de l'adresse MAC de la carte AMC-IP auquel est destinée la licence. Pour ce faire, vous pouvez nous envoyer l'adresse MAC du serveur et votre LAC par e-mail à l'adresse info.france@zenitel.com.Vous pouvez bien sûr faire figurer plusieurs LAC sur un même formulaire. Nous utiliserons alors tous les codes d'activation indiqués pour créer une unique clé de licence qui vous donnera accès à l'ensemble des fonctionnalités des licences achetées. Cette clé de licence vous sera envoyée par mail. Vu la complexité de ces clés, nous vous conseillons vivement de les entrer en utilisant la fonction copier/coller.

Si vous remplacez ou changez votre carte AMC-IP, toutes les licences dont vous disposez resteront disponibles pendant une courte période, laps de temps durant lequel vous devez obtenir une nouvelle clé de licence.

Vous pouvez acheter de nouvelles licences à tout moment. Une nouvelle clé pour la ou les nouvelles licence(s) et celles dont vous disposez déjà sera alors créée pour remplacer l'ancienne.

Important : le serveur Pulse doit être un poste Turbine équipé de la version VSF-Turbine 4.2 ou une version plus récente.

RÉFÉRENCE	
1009661101	1x extension client VS serveur Pulse
1009661106	6x extensions client VS serveur Pulse

EXIGENCES SYSTÈME RECOMMANDÉES	
Système d'exploitation	Windows 7 x86/64, Windows 8 x86/64
Hardware	Processeur : Dual Core Intel Core ou plus récent
	RAM : 4 GB
	Disque dur : 40 GB ou plus
	Processeur graphique intégré récent supportant OpenGL 3.0
	Carte réseau
Audio	Carte son récente
	Haut-parleurs et microphone
Bouton USB (en option)	Supporte l'USB 2.0
	(le bouton USB est un produit Vingtor-Stentofon réf 1009800140)

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

FONCTIONS	RACCOURCI CLAVIER
Décrocher	CTRL + M
Raccrocher	CTRL + E
	SHIFT + CTRL + C
Transférer l'appel	CTRL + T
Mettre en attente/récupérer l'appel	CTRL + H (basculer)
Appeler numéro favori	CTRL + #
Activer/désactiver mode muet	SHIFT + CTRL + M (basculer)
Mode réponse ouvert/privé	SHIFT + CTRL + A (basculer)
Renvoi on/off	SHIFT + CTRL + F (basculer)
Push-To-Talk/Push-To-Listen	SHIFT + CTRL + P / L
Activer duplex	SHIFT + CTRL + D
Clefs fonctions spéciales	SHIFT + CTRL + #
Mode IU simple/complet	SHIFT + CTRL + ALT + U (basculer)
Afficher contacts	SHIFT + CTRL + ALT + C
Afficher historique d'appels	SHIFT + CTRL + ALT + H
Afficher favoris	SHIFT + CTRL + ALT + F

www.zenitel.com info@zenitel.com

Last revision date: 2024-10-01 09:39

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.