

3006120020

34110

ZA2CS-500-15W-N Répartiteur de puissance à 2 voies



Description

- ✓ Répartiteur de puissance à 2 voies pour antennes

Specifications

GÉNÉRAL

Fabricant	Mini-Circuits
Dimensions (LxHxP)	76 x 85 x 48 mm
Gamme de fréquence	200 - 500 MHz
Isolement (typique / minimum)	31 dB / 20 dB
Perte d'insertion (Au dessus de la théorie, {4 voies = 6 dB} typique / maximum)	0,3 dB / 1,0 dB
Déséquilibre de phase (typique / maximum)	0,3 deg. / 3,0 deg
Déséquilibre d'amplitude (typique / maximum)	0,1 dB / 0,4 dB
Entrée d'alimentation	15 W
Connecteur	Connecteur N femelle pour l'utilisation, N mâle sur le câble
Câbles recommandés	Câbles à faible perte type coaxial 50 Ohm. Longueur maximale de l'émetteur U952T à l'antenne : 50 m

Used With



34260

Antenne 410 – 470 MHz
K702021



CXL-70

Antenna Unit